

Установка приложения IPTVPORTAL на телевизорах Samsung 2012-2015 годов выпуска через «режим разработчика»

Нажмите Internet TV;

Перейдите в настройки;

Создайте нового пользователя, выбрав для него имя «develop»;

Перезагрузите ТВ;

Нажмите кнопку «Internet TV», а потом «А»;

Выберите пользователя, которого вы только что создали и введите свой PIN код для входа;

Зайдите в меню и перейдите в настройки виджета;

Теперь выберите пункт «Developer», а в нем «IP Address setup»;

Здесь вам потребуется ввести IP адрес сервера приложений. Введите 85.235.199.22 и сохранить;

Теперь вернитесь назад в «Developer», выберите пункт «Synchronize user applications» и подтвердите свой выбор, нажав кнопку «ОК».

Приложение IPTVPORTAL должно появиться в списке приложений

Samsung серии D

Нажмите на кнопку «Smart HUB» расположенную на пульте, а после на кнопку «А», чтобы войти в меню.

Создайте нового пользователя, выбрав для него имя «develop»;

Перезагрузите ТВ;

Снова войдите в Smart HUB

Нажмите на кнопку «D»;

Перейдите в раздел «Developer»;

Выберите пункт «Server IP» и введите 85.235.199.22 в появившееся окошко;

Теперь вам нужно нажать на «Synchronize». В результате будет установлен виджет IPTVPORTAL;

Samsung серии E

Нажмите на кнопку «Smart HUB» расположенную на пульте, а после на кнопку «А» красного цвета, чтобы войти в меню.

Перед вами появится надпись «Учетная запись Samsung». В свободное поле введите develop и запишите где-нибудь пароль, который сгенерирует для вас телевизор. После этого нажмите «Вход»

Зайти под своим зарегистрированным именем;

Перейти в раздел «Сервис». Для этого нажмите Tools на ДУ пульте;

Выберите пункт «Разработка (Developer)» зайдя в настройки;

Теперь выберите пункт «IP-адрес» и укажите в пустом поле IP 85.235.199.22 ;

Обновите список программ, нажав на «Синхронизацию приложений пользователя», в разделе «Разработка».

Samsung серии F

Нажать кнопку «Меню» или «Misc» на сенсорном пульте ДУ и перейти в меню используя стрелки и экранный пульт;

Зайти в «Функции Smart»;

Теперь попадите в свою учетную запись, выбрав ее из списка;

В «Эл.п.» напишите develop, а в поле «пароль» – sso1029dev!;

Поставьте галочку возле надписи «Запомнить пароль», нажмете на вход и выйдете из меню.

Нажмите на SmartHub и перейдите к дополнительным приложениям;

Зайдите в параметры и выберите «IP Settings»;

В свободном поле пропишите IP адрес 85.235.199.22 ;

После этого необходимо обновить список программ, для чего потребуется нажать на «Start App Sync»;

Если после этого скаченные программы не появятся в списке, перезапустите ТВ.

Samsung серии H

Перейти в SmartHub и выбрать пункт «Samsung Account»;

Перед вами появится новое меню, в котором нужно будет выбрать «Log in», а далее нажать на «Sign in»;

В открывшемся окне понадобится ввести логин «developer». При этом пароль указывать не нужно. Достаточно будет поставить галочку и нажать «Sign in»;

Теперь нужно зайти в SmartHub, навести пульт на какую-нибудь программу, и зажать середину крестовины на пульте. Удерживайте ее до тех пор, пока не появится меню синхронизации;

В нем выберите «IP Setting» и в появившемся поле введите IP адрес 85.235.199.22 (Каждая группа цифр должна подтверждаться нажатием крестовины) ;

Вызовите еще раз меню синхронизации и выберите пункт «Start User App Sync»;

Перед вами появится запрос на установку пользовательских приложений, согласившись на который вы сможете установить приложения на главную или дополнительную страницу Хаба. После того, как установка виджетов на Samsung Smart TV завершится, вы увидите стрелочки, сообщающие об этом;

Чтобы увидеть установленные программы необходимо выйти из Хаба и зайти заново.